



Caractéristiques Nordlux Paco  
Pendulum Métal Laiton | Convient  
pour 1x E27

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Réf.             | 252578                         |
| EAN              | 5704924005220                  |
| Code Fabricant   | 2112053035                     |
| Marque           | Nordlux                        |
| Nom du fabricant | Paco   Pendant fitting   Brass |
| Garantie Totale  | 2 ans                          |

## Informations techniques

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                | Fixture Retrofit                         |
| Tension (V)                | 220-240                                  |
| Dimmable                   | Oui, avec une ampoule dimmable seulement |
| Convient pour              | E27                                      |
| Lampe Incluse              | Non                                      |
| Nombre de lampes           | 1                                        |
| Puissance Maximale Estimée | 40                                       |
| Inclinable                 | Non                                      |
| Montage                    | Lustre                                   |
| Eclairage de Secours       | Non                                      |

## Informations de l'appareil

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire | Bloc de jonction |
| Indice de Protection   | IP20             |
| Couleur du Luminaire   | Laiton           |
| Logement               | Metal            |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 42  |
| Largeur (mm)  | 42  |
| Hauteur (mm)  | 173 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|